1



画面の左下の「╋」を右クリックして、 表示されたメニューから [ネットワーク接 続]をクリック。

🕎 ネットワーク	7接続
$\leftarrow \rightarrow \cdot$	个 😰 > ネットワーク接続 >
整理 ▼	このネットワークデバイスを無効にする この接続を診断する この接続の
	-カルエリア接続 <ul> <li></li></ul>

- 2-a. 「ネットワーク接続」画面の「ローカルエ リア接続」を右クリック。
- 2-b. 表示されたメニューから「プロパティ」を クリック。

ローカル エリア接続のプロパティ ×
ネットワーク 共有
接続の方法:
Intel(R) 82567LM-3 Gigabit Network Connection
權成( <u>C</u> )
この接続は次の項目を使用します(Q):
図 型 Microsoft ネットワーク用クライアント ▲ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンター共有
☑ 📕 QoS パケット スケジューラ
Microsoft LLDP JD-LJ/ F54/(-
(ジー・インターネットプロトコルパージョン 4 (TCP/IPv4)
Eink-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
C A Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol
インストール(M)
OK キャンセル

- 3-a. 「イーサネットのプロパティ」の「ネット ワーク」タブ画面が表示されます。
- 3-b. [インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)]の左にチェックが入って ることを確認して選択。
- 3-c. [プロパティ]をクリック。

ます。サポートされていない場合 Sさい。	は、ネットワーク	7管理者	123	切なり	設定を	聞い合わ	ŧτ
Pアドレスを自動的に取得	する( <u>Q</u> )						
○ 次の IP アドレスを使う(S);							
IP アドレス(①:			•				
サブネット マスク(10):							
デフォルト ゲートウェイ(ロ):							
DAIS #_1/_0781.75 B	NAME OF A DESCRIPTION OF A	8/01					
つ次の DNSサーバーのアドレスを目	(m)の)にもいう。 スを使う(E):	0(2)					
優先 DNS サーバー(P):							
代替 DNS サーバー( <u>A</u> ):							
□純フ語に除まる検証する	Chala				fin cr	10 man	

- 4-a. 「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ」の[全般] タブが表示されます。
- 4-b. [IPアドレスを自動的に取得する]、 [DNSサーバのアドレスを自動的に取得す る]を選択。
- 4-c. 「OK」をクリック。

		<b>第二</b> 4节 (1	0
この接続は次の項目を使用し	.\$\$(Q):	96/04/0	B
■ Microsoft ネットワ-     ■ QoS /(ケット スケジ     ■ QoS /(ケット スケジ     ■ 4 /(ソターネット プロト     ■ 4 /(ソターネット プロト     ■ + Link-Layer Topolo     ■ + Microsoft Networ     <	- ク用ファイルとブリンタ- ューラ ロトコル ドライバー コル パージュン 4 (TCP/) gy Discovery Mappe & Adapter Multiplex	-共有 Pv4) er I/O Driver or Protocol	*
インストール(N) 説明 伝送制御プロトコル/インパ ネットワーク間の通信を掲	削除しの ターネット プロトコル。 稽 供する、 既定のワイド 3	プロパティ 互接続されたさまさ Lリア ネットワーク フ	(B) ぎまな プロトコ

- 5-a. 「イーサネットのプロパティ」画面に戻り ます。
- 5-b. 「OK」ボタンをクリック。

以上でネットワーク設定は終了です。